


Instalēt vai labot izstrādājumus drīkst tikai sertificēti elektrotehniķi. **Uzmanību!** Instalējot vai veicot jebkādu iejaukšanos gaismās (gaismas avota nomaina, tīrīšana utt.) Vai nepareizas darbības gadījumā, vienmēr pārlicinieties, vai barošanas kabelis ir atvienots no kontaktligzdas (tieša savienojuma gadījumā izslēdziet ķēdes pārtraucēju).

Ievērojiet zemāk minētos simbolus un drošības instrukcijas, lai nepieļautu nekompetentu uzstādīšanu vai lietošanu.




Aizsardzības klase 1: Gaismas, kas jāpievieno elektrotīklam, izmantojot dzelteni un zaļo vadītāju, uz zemējuma spaili.



Aizsardzības klase 2: Ja vēlaties šos lukturus izmantot droši, nav nepieciešams tos savienot ar dzelteni un zaļo zemes vadītāju.



Aizsardzības klase 3: Lukturi, kas izmantojami tikai pie zema sprieguma, un tos var pieslēgt tikai Zemsprieguma elektriskajai ķēdei.



Minimālais attālums: Šis simbols norāda minimālo attālumu līdz gaismeklim, parasti viegli uzliesmojošai virsmai.



Piekaramo griestu lukturi: Šis simbols norāda, ka gaismekli nedrīkst aizklāt neviens materiāls, kas varētu novērst radītā siltuma izkliedi.



IP vērtējums: **IPx1** - produkts aizsargāts no piloša ūdens. **IPx3** - produkts var būt pakļauts lietus pilieniem (t.i., ūdens izsmidzināšanai, kas nokrīt ne vairāk kā 60 ° leņķī). **IPx4** - produkts, kas vismaz 5 minūtes ir aizsargāts no ūdens šļakatām jebkurā virzienā (360 °). **IPx5** - produkts, kas aizsargāts no ūdens strūkļas. **IPx7** - produktu var uzstādīt uz zemes. **IPx8** - produkts, kas aizsargāts no pilnīgas ūdens iegremdēšanas līdz ražotāja noteiktajam dziļumam. **IP5x** - produkts, kas aizsargāts no putekļiem. **IP6x** - pilnīga aizsardzība pret putekļiem.

Modifikācijas: nemoģificējiet apgaismojumu vai barošanas kabelus. **Barošanas kabelis:** Āra elastīgo kabeli nedrīkst nomainīt. Kabeļa bojājuma gadījumā ļaujiet gaismu apkalpot profesionāļiem vai iznīciniet. **Lietošana:** nesāciet lietot gaismekli vai tā barošanas kabeli, ja tiem ir bojājumu pazīmes. Pārlicinieties, ka gaismeklis un tā avots nav karsti; ja tādi ir, ļaujiet tiem atdzist. Izmantojiet tikai uz gaismekļa norādītos barības padeves avotus.

Nedrīkst pārsniegt maksimālo ieejas jaudu, un jāizmanto vajadzīgais avota tips.

Apkopes instrukcijas: pirms tīrīšanas izslēdziet apgaismojumu. Barošanas kabeļa vai aktīvo daļu laukums ir jāaizsargā no mitruma! Nepiemērota tīrīšanas līdzekļa lietošana var izraisīt traipus vai sabojāt virsmu.